



Specyfikacja Philips Rura LED T5  
MASTER (Mains AC) Ultra Output 36W  
5600lm - 840 Zimna Biel | 145cm -  
Zamienne 80W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu                   | 240986                           |
| EAN                              | 8719514290525                    |
| Kod Producenta                   | 29052500                         |
| Producent                        | Philips                          |
| Nazwa producenta                 | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                               |
| Gwarancja                        | 5 lat                            |
| Klasa efektywności energetycznej | D                                |
| Żywotność (h)                    | 50000                            |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | LED                                |
| Zamienne (W)        | 80                                 |
| Moc (W)             | 36W                                |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Trzonek             | G5                                 |
| Rotatable           | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Jasny Kolor                 | Biały             |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5600lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 155.6             |
| Rodzaj produktu             | Świetlówka LED t5 |
| Typ sensora                 | Bez czujnika      |

## Informacje o żarówce

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| EOC8                    | 29052500     |
| LED Starter w komplecie | Nie          |
| Wymagany Statecznik     | Nie          |
| Statecznik lampy LED    | Mains (AC)   |
| Wyjście lampy LED       | Ultra Output |
| Obudowa                 | Szkło        |
| Seria                   | Master       |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 145cm |
| Długość (mm)  | 1450  |
| Średnica (mm) | 18.8  |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie